

取扱説明書



18Vバッテリー

MGC-18V-60



保護機能搭載

この度は、18Vバッテリーをご購入いただきまことにありがとうございます。
本製品をご使用される前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、
本製品の性能を充分にご理解されたうえで、適切な取扱いと保守
をしていただきますようお願い申し上げます。

本説明書は必ず大切に保管してください。

取扱説明書

電圧 18V	容量 6.0Ah	種類 Li-ion	防塵防滴 IP54	認証 PSE
-----------	-------------	--------------	--------------	-----------

ご使用前に必ずお読みください。本製品はマキタ純正品ではない互換バッテリー（型番 MGC-18V-60）です。「マキタ」は株式会社マキタの登録商標であり、本製品は同社とは関係ありません。本説明書をよくお読みになり、性能を十分にご理解のうえ正しくご使用ください。読み終えた後も大切に保管してください。

警告 — 安全上のご注意（厳守）

- × 分解・改造・加工をしない
- × 火中に投入・加熱しない、水没させない
- × 端子を金属でショートさせない
- × 強い衝撃・落下・硬物品は使用しない
- × 高温（車内・直射日光下）で放置・保管しない
- × 指定外の充電器で充電しない
- × 発熱・膨張・異臭・液漏れ時は直ちに使用中止
- × 充電中はそれを離れない
- × 乳幼児の手の届かない場所で保管する

充電のしかた

- ① 対応の急速充電器をコンセントに接続
 - ② バッテリーを充電器に奥まで差し込む
 - ③ ランプ点灯（充電中）→満充電で切替
 - ④ 完了後はバッテリーと充電器を取り外す
- 適正充電温度：約 0～40℃
 - 初回使用前・長期保管後は充電してから使用
 - 使用直後で熱い時は冷めてから充電

残量の確認（LED目印）

●●●● 100%	●●●● 50～75%	●●●○ 25～50%	●○○○ 25%未満
-----------	-------------	-------------	------------

各部の名称

- 装着スライド部／端子：工具・充電器との接続部
- ラッチボタン（本体前面）：取り外し時に押す
- 残量表示ボタン・LED：押すと残量を表示

対応機種について

- ShareFunNマルチツールシリーズの本体ユニットに対応
- MGCの販売する18Vリチウムイオンバッテリー対応工具
- マキタ18V（BL1860B 等）対応工具・充電器に適合
- 機種の種類・仕様により認識しない場合あり
- 装着がきつい・緩い場合は使用を中止

取り付け／取り外し

- ① スライド溝に合わせ奥まで「カチッ」と差し込む
- ② 取り外しは前方のラッチボタンを押しながら手前へ

保護機能

- 過放電保護・過充電防止・温度監視機能・過負荷保護・過電流保護の5重保護を搭載
- 異常検知時は出力を自動停止する場合あり

保管・お手入れ

- 温度：高温多湿を避ける。直射日光の当たる場所・夏場の車内は厳禁。理想は10～25℃程度の冷暗所
- 環境：水濡れ厳禁。釘・ネジ・針金・ネックレスなど金属類と一緒に保管しない（端子間に金属が触れるとショートし発熱・発火の危険）
- 汚れは乾いた布で拭く（水・溶剤は使用不可）
- 端子部に金属・粉塵を付着させない

保管時のバッテリー残量（重要）

- 長期間（1か月以上）使わない場合、満充電・低充電ではどちらもNG
- 満充電で放置：内部に負荷がかかり劣化を早める
- 低充電で放置：長期間（3か月以上）放置すると過放電状態になる恐れがあり、再充電ができなくなる可能性がある。※低充電状態とはLEDランプのメモリが1以下の状態
- 理想は残量40～60%程度（フル充電から半分ほどだった状態）で保管

定期的なメンテナンス

- 長期保管時も、3～6か月に一度は状態を点検する
- 残量が少なければ一度少し充電し、適正な電圧に戻す（長持ちの秘訣）

安全のための注意点

- 異常に熱い・変形・焦げ臭いなどの症状があれば、絶対に使用せず、直ちに周囲から離れて管理する

製品仕様

型番	MGC-18V-60
電圧／容量	DC 18V ／ 6.0Ah
電池種類	リチウムイオン
防塵防滴	IP54
適合	マキタ®18Vシリーズ対応（互換品）

廃棄・リサイクル

- 一般ゴミとして廃棄しない
- 端子を絶縁し各自自治体の区分・回収協力店へ

製品保証について

保証期間

- お買い上げ日（購入日）より 1年間

保証を受ける際のご連絡方法

- 下記メール宛に、次の内容をご記入のうえお知らせください
- ① 購入したECショップ名 ② 注文番号
- ③ バッテリーの症状（できるだけ具体的に）
- 内容を確認のうえ、不良と判断した場合は無償交換いたします

保証の条件

- 本説明書に記載された使用方法・注意事項を守って使用した場合に限り、無償交換または修理の対応をいたします

保証対象外となる場合

- 水濡れ・水没・落下・衝撃による故障・破損
- 分解・改造・修理を行った場合
- 指定外の充電器・工具の使用による故障
- 誤使用・不適切な保管・取扱いによる故障
- 通常使用に伴う消耗・容量低下などの経年劣化
- 火災・地震・水害などの天災や事故による損害
- 中古品・譲渡品、お買い上げ後の転売品
- 注文番号など購入を証明できない場合

販売者

株式会社MGC

〒720-2123 広島県福山市神辺町川北785-1

TEL：070-8993-1840
Mail：info@mgc.email

ShareFunN

※ IP54＝防塵・防滴仕様です。完全防水ではありません。水没・水中使用は不可。 ※ 仕様は予告なく変更される場合があります。本紙の数値は目安です。